

CCJF-050- 指定極数 (4 ~ 24 極) 0.5mm ピッチ

クリップ 横幅寸法	指定極数	0.5mmピッチ	
		フレキ実装可能基板	ディスクリート配線可能基板
8mm幅	4~7極		
10mm幅	8~11極		
12mm幅	12~15極		
14mm幅	16~19極		
17mm幅	20~24極		

使用する半田パット

(No,12 と 13 の間がセンターとなります)

使用する極数	使用する半田パットNo.	
4	11 ~ 14	
5	10	14
6	10	15
7	9	15
8	9	16
9	8	16
10	8	17
11	7	17
12	7	18
13	6	18
14	6	19
15	5	19
16	5	20
17	4	20
18	4	21
19	3	21
20	3	22
21	2	22
22	2	23
23	1	23
24	1	24

この範囲を使用